

Световой оповещатель пожарный

БЛИК-С-12

ПАСПОРТ
ЦФСК 425 548.006 ПС



ОП 002

Сертификат пожарной безопасности
№ССПБ.RU.ОП002.В.01355

Сертификат соответствия
№РОСС RU.ББ05.Н00660

Световой оповещатель БЛИК-С-12 предназначен для использования в качестве информационных указателей, вывесок, табло, устанавливаемых внутри помещений.

1. Общие указания.

При покупке светового оповещателя БЛИК-С-12 необходимо проверить:

- наличие в паспорте даты продажи и штампа торгующей организации;
- комплектность изделия.

Внимание!

- При выходе из строя БЛИК-С-12 рекомендуется обращаться на предприятие-изготовитель.
- В случае выявления нарушения режимов и правил эксплуатации ремонт изделия производится за счёт потребителя.
- Перед эксплуатацией БЛИК-С-12 необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Входное постоянное напряжение эл. питания, В – 12 ±2.
- 2.2. Потребляемый ток, мА - не более 90.
- 2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
 - рабочая температура:
 - наименьшая Минус 40 °С;
 - наибольшая + 55 °С.
 - относительная влажность до 93% при температуре 40 °С.
- 2.4. Размеры, мм, не более 320x1120x15
- 2.5 .Масса кг, не более 0,40

3. Комплект поставки.

В комплект поставки изделия БЛИК-С - 12 входит:

- световой оповещатель БЛИК-С – 12 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковка 1 шт.

4. Подготовка к работе.

- 4.1. Определить место установки светового оповещателя БЛИК-С-12 и произвести разметку. Крепление извещателя осуществляется двумя шурупами. Расстояние между центром шурупов равно 305 мм. Для крепления рекомендуется использовать Шуруп А4 х 16.01.02 ГОСТ 1145 - 70.
- 4.2. Подключить, соблюдая полярность, световой оповещатель БЛИК-С-12 к системе.
- 4.3. Закрепить световой оповещатель.

Внимание!

- Запрещается подключать БЛИК-С-12 к источнику переменного тока.
- При подключении БЛИК-С-12 соблюдать полярность.

5. Правила хранения.

Световой оповещатель БЛИК-С-12 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°С до 40°С и относи-

тельной влажности до 80% в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

6. Свидетельство о приёмке.

Световой оповещатель БЛИК-С-12 признан годным к эксплуатации.

№ _____

Дата приёмки _____

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу светового оповещателя БЛИК-С-12 в течении 2^х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте .

В случае выхода из строя БЛИК-С-12 в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу:

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»
194156, Санкт-Петербург, а/я 78
Тел./факс: (812) 703-05-90.

В случае выхода из строя БЛИК-С-12 по причине не соблюдения рекомендаций настоящего паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.