

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-П» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буква «Ш» в названии обозначает корпус «шар»; без дополнительных символов – корпус, встраиваемый в подвесной потолок).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	v	Выходная мощность, Вт	Габаритные размеры, диаметр, мм
П-0,5		0,5	90
П-1		1	172
П-3		3	172
П-5		5	172
П-10		10	246
ПШ		10	180

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный, ПШ - подвесной

Потребляемая мощность _____Вт

Номинальное напряжение-30В, 120В

Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Черный	«общий»
Синий	30В
Красный	120В

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Центр охранного телевидения и систем связи «ОНИКС»

127015, Москва, ул. Новодмитровская д.5А стр.1

Тел: (495) 787-3424

e-mail: info@cctvonyx.ru

www.cctvonyx.ru

9. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

_____ квартал _____ г.

Зав № _____ Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55С и относительной влажности воздуха до 93% при 40С в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в **п.3**

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих **п.5.1**

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-Н» соответствует образцу ТУ-4372-006-49903593-07 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды
- исполнение оповещателей по группе СЗ
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя ГЛАГОЛ-Н - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте

ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя

РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-П»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ