

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

10. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту).
Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.***

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
BEWARD BK1216



1. Технические характеристики.

Количество каналов	16
Аудио	1 вх. / 1 вых.
Пропускная способность	До 160 Мбит/с
Разрешение	До 6 Мп
Формат записи	H.264 (видео), G.711 (аудио)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с (внешняя сеть)
Тревожный вход/выход	8 входов / 3 выхода
PTZ управление	Поддерживается
Скорость записи	До 480 к/с
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (до 6 ТБ каждый)
Поддержка USB	2xUSB 2.0
Видеовыход	VGA, HDMI
Питание	DC 12 V, 3.3 A
Потребляемая мощность	10Вт без HDD
Диапазон температур	От 0 до +55°C
Размеры	360x260x48 (мм)
Вес	2 кг без HDD

2. Комплект поставки.

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Компакт-диск с документацией	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

16 канальный IP-видеорегистратор предназначен для записи видео с разрешением до 6 Мп в форматах H.264 High/Main/Base Profile.

4. Устройство и принцип работы.

16-канальный IP-видеореги­стратор ВК1216 с детектором лиц рассчитан на трансляцию, запись, хранение и воспроизведение видео с 16 IP-камер. Запись и воспроизведение видео выполняется в форматах H.264 High/Main/Base Profile с разрешением до 6 Мп. Предусмотрена возможность подключения накопителя объемом до 6 ТБ каждый, поддержка облачных хранилищ. Преду­становленная ОС Linux и поддержка резервного копирования архива на внешние носители обеспечивают надежность работы системы видеонаблюдения в целом.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеоре­гистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеоре­гистратора, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Сертификация

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ40.В06152

7. Габаритный чер­чеж

