

Дополнительные радиопередатчики ST-EX127TM

Дополнительный передатчик - брелок ST-EX127TM предназначен для использования совместно с комплектами ST-EX101RF. Носимый передатчик ST-EX127TM может использоваться для дистанционного управления какими-либо устройствами. При совместной работе с ST-EX101RF кнопки каналов могут независимо использоваться со своими индивидуальными приемниками.

Динамический код обеспечивает более безопасный радио обмен между брелоком-передатчиком и приемником и не позволяет простое копирование брелока, как это возможно с брелоками со статическим кодом.



Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX127TM
Совместимость:	ST-EX101RF
Кодировка:	Динамическая
Количество каналов:	2
Рабочая частота:	433,92 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 30 м при прямой видимости
Режим работы:	следающий, импульсный, триггерный (зависит от приемника)
Питание:	заменяемый элемент питания CR2016, 3 В
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	60x29x12 мм